

LXT® gaisa pūtējs

DUB362

18V X2 • 54m/s • 13.4m³/min

Efektīvs gaisa pūtējs ar BL motoru plašam pielietojumam celtniecībā un dārzā

Daudzfunkcionāls, kluss un ārkārtīgi efektīvs gaisa pūtējs celtniecības un dārza darbiem. Aprīkots ar bezsuku motoru un diviem 18 V LXT® akumulatoriem, kas nodrošina 36 V strāvas stiprumu. Gaisa pūtēja caurules garumu iespējams noregulēt diapazonā līdz pat 100 mm. Gaisa plūsmas ātrums tiek regulēts ar slēdža starpniecību.



TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Voltāža LXT	✓
Akumulatora nominālais spriegums	2 x 18 v
Bezsuku motora	✓
Ātrums bez slodzes	11400 - 21500 min ⁻¹
Maks. gaisa ātrums	54 m/sec
Pūšanas spēks	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Maks. plūsmas ātrums	6,9 / 8,5 / 10,0 / 11,1 / 12,1 / 13,4 m ³ /min
Nepārtraukta lietošana, 18 V/ 5 Ah akumulators	75 / 42 / 28 / 20 / 16 / 11 min
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	93,5 dB(A)
Skaņas spiediena līmenis (L _{pA})	79,1 dB(A)
Trokšņa neskaidrība (K faktors)	2,3 dB(A)
Svars ar akumulatoru	3,5 - 4,2 kg
Produkta izmēri (G x P x A)	830 - 930 x 205 x

LIETOTĀJA PRIEKŠROCĪBAS

- 36V serijas instrumenti darbinami ar diviem 18V akumulatoriem. Instrumentam ir individuāla kontaktligzda katram akumulatoram
- Jaudīgs un izturīgs bezsuku motors.
- Mainīga ātruma vadības skala ļauj lietotājam pielāgot ātrumu lietojumprogrammai, lai nodrošinātu lielāku daudzpusību
- Daudzpusīgs pūtējs celtnēm, pagalmiem un dārziem.
- Zems trokšņa līmenis, piemērots lietošanai dzīvojamās zonās un sabiedriskās vietās
- Garš pūtēja uzgalis ar izliektu galu optimālai pūšanas veikspējai
- Akumulatora aizsardzības sistēma automātiski izslēdz strāvas padevi, ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems



SAISTĪTIE PRODUKTI (Ieteicamā cena iesk. PVN)

CITI

Lietošanas instrukcija



Detaļu shēma

